

Guide d'installation du Canon Scanner Management Agent

Le Canon Scanner Management Agent est une application d'agent SNMP conçue pour gérer des systèmes qui comportent plusieurs scanners via un superviseur SNMP.

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de gestion du Canon Scanner Management Agent dans la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement]. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à l'aide du Canon Scanner Management Agent.

Paramètres du service SNMP

Avant d'installer le Canon Scanner Management Agent, suivez les étapes suivantes pour installer et configurer les paramètres du service SNMP.



Indication

Vérifiez que les pilotes du scanner sont installés avant d'installer le service SNMP. Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes du scanner, reportez-vous aux instructions d'utilisation des scanners.

Installation du service SNMP

1. Démarrez Windows et connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.



IMPORTANT

Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur disposant de privilèges d'administrateur pour installer le service SNMP.

2. Cliquez sur [Programmes] dans [Panneau de configuration].
3. Cliquez sur [Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows] dans [Programmes et fonctionnalités].

La boîte de dialogue [Fonctionnalités de Windows] s'affiche.

4. Cochez la case [Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)].
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Configuration des paramètres du service SNMP

1. Cliquez sur [Système et sécurité] dans [Panneau de configuration].
2. Cliquez sur [Outils d'administration].
3. Cliquez sur l'onglet [Services].
4. Faites un clic droit sur [Service SNMP] dans la liste des services, puis cliquez sur [Propriétés].
5. Cliquez sur l'onglet [Interruptions] puis saisissez les informations nécessaires à l'envoi d'informations au superviseur SNMP dans [Nom de communauté] et [Destinations des interruptions].



Indication

La configuration de ce paramètre n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

- En cas de non-utilisation d'interruptions
- En cas d'utilisation du plug-in de gestion du scanner Canon iW Management Console.

6. Cliquez sur l'onglet [Sécurité], puis cochez la case [Envoyer une interruption d'authentification].

7. Ajoutez une communauté dans [Noms de communautés acceptés], puis réglez [Droits de communauté] sur [LECTURE ÉCRITURE].
8. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur sur lequel le superviseur SNMP est installé dans [Accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes].
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer les propriétés.
10. Vérifiez que le service SNMP fonctionne, puis fermez les outils d'administration.



Indication

- Il se peut que la communication avec le superviseur SNMP ne soit pas possible selon la configuration du Pare-feu Windows. Modifiez la configuration du Pare-feu Windows si nécessaire. Pour en savoir plus sur le superviseur SNMP, reportez-vous au manuel.
- Le plug-in de gestion du scanner Canon iW Management Console sollicitera l'emplacement de l'ordinateur. Si nécessaire, saisissez l'emplacement de l'ordinateur dans [Emplacement] dans l'onglet [Superviseur].


Installation du Canon Scanner Management Agent

Suivez les étapes suivantes pour installer le Canon Scanner Management Agent.

1. Double-cliquez sur le programme d'installation téléchargé (setup.exe), puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
2. Redémarrez votre ordinateur après l'installation.



Indication

Après avoir installé le Canon Scanner Management Agent, l'icône  apparaît dans la zone de notification de la barre des tâches au démarrage de l'ordinateur. Faites un clic droit sur cette icône et cliquez sur [Paramètres d'environnement] si vous souhaitez afficher et modifier les paramètres du Canon Scanner Management Agent. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à l'aide du Canon Scanner Management Agent.



IMPORTANT

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur pour afficher la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement] pour le Canon Scanner Management Agent.